

DP-08VF / 16VF High Voltage Differential Probe

SPECYFIKACJE:

Funkcja / model	DP-08VF	DP-16VF
Szerokość pasma (obciążenie 50Ω -3dB)	150MHz	
Tłumienie (przelączane)	X20, X200	X400, X4000
Napięcie wejściowe		
Napięcie różnicowe	±40V (wartość szczytowa DC+AC) około 28Vrms przy X20 ±400V(DC+AC peak) około 280Vrms przy X200	±800V(DC+AC peak) około 560Vrms przy X400 ±8000V(DC+AC peak) około 5.6KVrms przy X4000
Zakres trybu wspólnego	±400V (DC+AC peak) około 140Vrms przy X200	±8000V (DC+AC peak) około 2,8KVrms przy X4000
Bezwzględne napięcie maksymalne	±400V(DC+AC peak) about 280Vrms at X200 in Differential Mode	±8000V (DC+AC peak) około 5,6KVrms przy X4000 w trybie różnicowym
	±400V(DC+AC peak) about 140Vrms at X200 in Common Mode	±8000V (szczyt DC+AC) około 2,8KVrms przy X4000 w trybie wspólnym
CMRR	60Hz: 80 dB ; 100Hz: 60 dB ; 1MHz: 50 dB	
Szum (przy obciążeniu 50Ω)	≤ 1.0m Vrms	
Impedancja wejściowa (różnicowa)	20MΩ // 5PF	
Impedancja wejściowa (każdy)	10MΩ // 10PF z każdej strony do masy	
Dokładność	≤ ± 2%	
Przesunięcie	≤ 5mV	
Maksymalne napięcie wyjściowe	≤ ± 2V	
Impedancja wyjściowa	50Ω (do korzystania z oscyloskopu z wejściem 50Ω)	
Źródło zasilania	Zewnętrzny zasilacz 5 V DC	
Inne	Wskazanie przekroczenia zakresu	

AKCESORIA:

BP-250	BP-367	BP-266N (For DP-16VF) (BP-256N: For DP-08VF)	BP-276N (Option)	Adapter 115V: SP-115 230V: SP-230
				

PINTEK



Pintek Electronics Co., Ltd

2F No.32 Tai-Pen Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

Tel: 886-2-86859562~3 ; 886-2-86861898

Fax: 886-2-86852081 ; 886-2-86861114

<http://www.pintek.com.tw>

E-Mail : pintek@pintek.com.tw ; pintek@ms26.hinet.net

AGENT SPRZEDAŻY