

DP-8V Sonda różnicowa

SPECYFIKACJE:

Funkcja / model	DP-8V
Napięcie różnicowe DC + wartość szczytowa AC	8KV
Szerokość pasma (obciążenie 50Ω -3dB)	50MHz
Napięcie trybu wspólnego DC + wartość szczytowa AC	8KV
Napięcie w trybie wspólnym RMS CAT II / CAT III	2.8KVrms
Do uziemienia Maksymalne napięcie	4KV CAT III
Tłumienie (przełączane)	x10, x100, x1000
Wejście R (każde wejście)	10MΩ ± 2%
Wejście C (każde wejście)	≤ 4PF
Maksymalne napięcie robocze (szczytowe DC + AC)	≤ 80V at x10 ; ≤ 800V at x100 ≤ 8KV at x1000
Współczynnik odrzucenia trybu wspólnego (CMRR)	60 Hz: > 10000 : 1 100 Hz: > 1000 : 1 1MHz: > 300 : 1
Szum (przy obciążeniu 50Ω)	≤ 1.0m Vrms
Impedancja wejściowa (między wejściami)	20MΩ // 2PF
Dokładność (przy 20 ~ 30 °C 70% wilgotności względnej po 20 minutach)	≤ ± 2%
Maksymalne napięcie wyjściowe	≤ 8V p-p
Źródło zasilania	Zewnętrzny zasilacz 9V DC
Inne	Wskazanie przekroczenia zakresu



AKCESORIA:


BP-250



BP-366



BP-266N



BP-276N



Adapter

115V: SP-115
230V: SP-230



PINTEK

Pintek Electronics Co., Ltd



2F No.32 Tai-Pen Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

Tel: 886-2-86859562~3 ; 886-2-86861898

Fax: 886-2-86852081 ; 886-2-86861114

<http://www.pintek.com.tw>

E-Mail : pintek@pintek.com.tw ; pintek@ms26.hinet.net

AGENT SPRZEDAŻY