

DP-50K Sonda różnicowa

SPECYFIKACJE:

FUNKCJA / MODEL	DP-50K
Napięcie różnicowe DC + wartość szczytowa AC	Max. 25 KV DC or 50 KVp-p
Szerokość pasma (obciążenie 50 Ω -3dB)	60 MHz(20 MHz at X5000)
Napięcie trybu wspólnego DC + wartość szczytowa AC	Max. 25 KV DC or 50 KVp-p
Napięcie trybu wspólnego RMS	17.6 KV RMS
Napięcie znamionowe lub maks. Uziemienie pod napięciem	8.8 KV RMS (CAT II/ CAT III)
Tłumienie (przełączane)	X500, X5000
Wejście R (każde wejście), wejście C (każde wejście)	140 M Ω $\pm$ 2% , $\leq$ 3PF
Impedancja wejściowa (między wejściami)	280 M Ω // 1.5 PF
Maksymalne działanie Napięcie (szczytowe DC + AC)	$\leq$ 2,5 KV DC lub 5 KVp-p przy X500 $\leq$ 25 KV DC lub 50 KVp-p przy X5000
Współczynnik odrzucenia trybu wspólnego (CMRR)	60 Hz: > 10000 : 1 100 Hz: > 1000 : 1 1 MHz: > 300 : 1
Szum (przy obciążeniu 50 Ω)	$\leq$ 1.0 mV RMS
Dokładność (przy 20~30 $^{\circ}$ C 70% wilgotności względnej po 20 minutach)	$\leq$ $\pm$ 2%
Maksymalne napięcie wyjściowe	$\leq$ 5Vp-p
Źródło zasilania	Zewnętrzny zasilacz 9 V DC
Inne	Wskazanie przekroczenia zakresu



AKCESORIA:

BP-250 (300V DC/ 100CM) 	BP-266N (1 KV CAT III) 	BP-276N (8 KV CAT III) 	ADP-110(Adapter)  115V: SP-115H 230V: SP-230H
BP-367 (30KV DC/ 60CM) 	ETG-6100 (6 KV DC/ 100CM) 	ETL-3100 (30KV DC/ 100CM) 	

PINTEK

Pintek Electronics Co., Ltd



2F No.32 Tai-Pen Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

Tel: 886-2-86859562~3 ; 886-2-86861898

Fax: 886-2-86852081 ; 886-2-86861114

<http://www.pintek.com.tw>

E-Mail : pintek@pintek.com.tw ; pintek@ms26.hinet.net

AGENT SPRZEDAŻY