

DP-16K/ 16KM/ 16KL Sonda różnicowa

SPECYFIKACJE:

FUNKCJA / MODEL	DP-16K	DP-16KM	DP-16KL
Napięcie różnicowe DC + wartość szczytowa AC	x1000 $\pm$ 8 KV x100 $\pm$ 800V		
Szerokość pasma (-3dB)	DC do 100 MHz	DC do 70 MHz	DC do 50 MHz
Napięcie trybu wspólnego DC + wartość szczytowa AC	$\pm$ 8 KV		
Napięcie trybu wspólnego AC / RMS	5650 VRMS		
Zasięg (przełączany)	2(x100, x1000)		
Impedancja wejściowa (między wejściami)	20 M Ω // 5 pF		
Każde wejście R/C	10 M Ω // 10 pF		
Współczynnik odrzucenia trybu wspólnego (CMRR)	60 Hz: > 10000 : 1 100 Hz: > 1000 : 1 1 MHz: > 300 : 1		
Dokładność wzmacnienia DC	$\pm$ 2%		
Zakres wyjścia	$\pm$ 8 V (1 M Ω Load)		
Impedancja wyjściowa	50 Ω		
Wskazanie przekroczenia zakresu	x1000: $\pm$ 8 KV x100: $\pm$ 800 V		
Zakres mocy	5 V ~ 12 VDC		
Wymiary / waga	220 x 85 x 30 mm / 450 g		



AKCESORIE:


BP-250



BP-366



BP-266N



BP-276N
(Option)



Adapter

100~240V: ASW-01



PINTEK

Pintek Electronics Co., Ltd

2F No.32 Tai-Pen Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan

Tel: 886-2-86859562~3 ; 886-2-86861898

Fax: 886-2-86852081 ; 886-2-86861114

<http://www.pintek.com.tw>

E-Mail : pintek@pintek.com.tw ; pintek@ms26.hinet.net

AGENT SPRZEDAŻY