

DP-800HS Sonda różnicowa

SPECYFIKACJE:

FUNKCJA / MODEL	DP-800HS
Napięcie różnicowe DC + wartość szczytowa AC	800V
Szerokość pasma (obciążenie 50Ω -3dB)	50MHz (x1, x10) ; 20MHz (x100)
Napięcie trybu wspólnego DC + wartość szczytowa AC	800V
Napięcie w trybie wspólnym RMS CAT II / CAT III	280Vrms
Do uziemienia Maksymalne napięcie	400V CAT III
Tłumienie (przełączane)	x1, x10, x100
Wejście R (każde wejście)	1,5MΩ± 2%
Wejście C (każde wejście)	≈ 5P
Maksymalne napięcie robocze (szczytowe DC + AC)	≲ 8V przy x1 ; ≲ 80V przy x10 ≲ 800V przy x100
Współczynnik odrzucenia sygnału w trybie wspólnym (CMRR)	60 Hz: > 10000 : 1 100 Hz: > 1000 : 1 1MHz: > 300 : 1
Szum (przy obciążeniu 50Ω)	≲ 1,0 m Vrms
Impedancja wejściowa (między wejściami)	3MΩ // 2,5PF
Dokładność (przy 20 ~ 30 °C 70% wilgotności względnej po 20 minutach)	≲ ± 2%
Maksymalne napięcie wyjściowe	≲ 8 V p-p
Źródło zasilania	Zewnętrzny zasilacz 9V DC
Inne	Wskazanie przekroczenia zakresu



AKCESORIA:

BP-250



BP-356N



BP-256N



BP-276N



Adapter

115V: SP-115
230V: SP-230



PINTEK

Pintek Electronics Co., Ltd



AGENT SPRZEDAŻY

2F No.32 Tai-Pen Rd., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan Tel:

886-2-86859562~3 ; 886-2-86861898

Faks: 886-2-86852081 ; 886-2-86861114

http://www.pintek.com.tw

E-mail: pintek@pintek.com.tw ; pintek@ms26.hinet.net