

1. PARAMETRY ELEKTRYCZNE

- Zakres napięcia AC: 100 ÷ 1000V AC do uziemienia
- Zakres częstotliwości: 50/60Hz
- Wskaźnik sekwencji faz z 1-przewodem
- Test zgodności z 1-przewodem
- Norma: IEC/EN61010-1
- Kategoria pomiaru: CAT IV 1000V
- Izolacja: podwójna
- Stopień zanieczyszczeń: 2

2. PARAMETRY OGÓLNE

- Czerwony wskaźnik LED => wskaźnik nieprawidłowej sekwencji faz
- Zielony wskaźnik LED => wskaźnik prawidłowej sekwencji faz
- Sygnał dźwiękowy
- Zasilanie: 2x1.5V baterie alkaliczne typ AAA NEDA24A LR03
- Temperatura pracy: -10 °C ÷ 50 °C
- Wilgotność otoczenia: <75%HR (-10 °C ÷ 40 °C)
<45%HR (40 °C ÷ 50 °C)
- Wymiary (L x W x H) : 160x26x20mm
- Waga(z bateriami): 48g



Nieprawidłowa sekwencja faz



Prawidłowa sekwencja faz

Ten produkt jest zgodny z przepisami Europejskiej dyrektywy niskiego napięcia 2006/95/EEC oraz EMC 2004/108/EEC