

	Mieszkaniowe/komercyjne instalacje elektryczne		Ogólnego przeznaczenia				Przemysłowe instalacje elektryczne		Instalacje HVAC/R	Produkcja przemysłowa wysokiej jakości, sieci elektryczne		sonda iFlex	Nieszczelności
	321	322	365	373	374	375	376	381	902	353	355	i2500-10/ i2500-18	360*
Pomiary													
Prąd AC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Napięcie AC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rezystancja	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ciągłość obwodu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Napięcie DC		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prąd DC			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prawdziwa wartość RMS			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Częstotliwość						•	•	•	•	•	•	•	•
Napięcie AC + DC					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prąd AC + DC									•	•	•	•	•
Min./Maks./Śr.					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperatura									•	•	•	•	•
Pojemność				•	•	•	•	•	•			•	•
Funkcje specjalne													
Tryb prądu rozruchowego					•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtr dolnoprzepustowy						•	•	•	•	•	•	•	•
Harmoniczne, moc, rejestrowanie danych										•	•	•	•
18-calowa elastyczna sonda prądowa iFlex					Opcja	Opcja	W zestawie	W zestawie					
10-calowa elastyczna sonda prądowa iFlex					Opcja	Opcja	Opcja	Opcja					
Bezprzewodowy wyświetlacz								•					
Flesz/latarka			•										
Wyświetlacz													
Zatrzymanie wskaźnika wyświetlacza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Podświetlenie wyświetlacza			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wyświetlacz graficzny													
Parametry techniczne													
Rozwarcie szczęk	25.4 mm	25.4 mm	18 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm	34 mm	30.5 mm	58 mm	58 mm	Cewka 7,5 mm	40 mm
Zakres pomiarowy prądu AC RMS	0 do 400,0 A	0 do 400,0 A	0 do 200,0 A	0 do 600,0 A	0 do 600,0 A	0 do 600,0 A	0 do 999,9 A	0 do 999,9 A	0 do 600,0 A	0 do 1400 A	0 do 1400 A	0 do 2500 A	0 do 60 A
Dokładność pomiarów prądu AC (50/60 Hz)	1,8 % ± 5 wskazań	1,8 % ± 5 wskazań	2 % ± 5 wskazań	2 % ± 5 wskazań	2 % ± 5 wskazań	2 % ± 5 wskazań	2 % ± 5 wskazań	2 % ± 5 wskazań	2 % ± 5 wskazań	1,5 % ± 5 wskazań	1,5 % ± 5 wskazań	3 % ± 5 wskazań	1 % ± 5 wskazań
Odpowiedź na przebieg AC	Uśrednianie	Uśrednianie	Prawdziwa wartość RMS	Prawdziwa wartość RMS	Prawdziwa wartość RMS	Prawdziwa wartość RMS	Prawdziwa wartość RMS	Prawdziwa wartość RMS	Prawdziwa wartość RMS	Prawdziwa wartość RMS	Prawdziwa wartość RMS	Prawdziwa wartość RMS	Uśrednianie
Zakres pomiarowy prądu DC			0 do 200 A		0 do 600,0 A	0 do 600,0 A	0 do 999,9 A	0 do 999,9 A	0 do 200 µA	0 do 2000 A	0 do 2000 A		
Dokładność pomiarów prądu DC			2 % ± 5 wskazań		2 % ± 5 wskazań	2 % ± 5 wskazań	2 % ± 5 wskazań	2 % ± 5 wskazań	1 % ± 5 wskazań	1,5 % ± 5 wskazań	1,5 % ± 5 wskazań		
Zakres pomiarowy napięcia AC	0 do 600,0 V	0 do 600,0 V	0 do 600,0 V	0 do 600,0 V	0 do 600,0 V	0 do 600,0 V	0 do 1000 V	0 do 1000 V	600,0 V		0 do 600,0 V		
Dokładność pomiarów napięcia AC	1,2 % ± 5 wskazań	1,2 % ± 5 wskazań	2 % ± 5 wskazań	1 % ± 5 wskazań	1,5 % ± 5 wskazań	1,5 % ± 5 wskazań	1,5 % ± 5 wskazań	1,5 % ± 5 wskazań	1 % ± 5 wskazań		1 % ± 5 wskazań		
Zakres pomiarów napięcia DC		0 do 600,0 V	0 do 600,0 V	0 do 600,0 V	0 do 600,0 V	0 do 600,0 V	0 do 1000 V	0 do 1000 V	0 do 600,0 V		0 do 1000 V		
Dokładność pomiarów napięcia DC		1 % ± 5 wskazań	2 % ± 5 wskazań	1 % ± 5 wskazań	1 % ± 5 wskazań	1 % ± 5 wskazań	1 % ± 5 wskazań	1 % ± 5 wskazań	1 % ± 5 wskazań		1 % ± 5 wskazań		
Zasięg pomiaru rezystancji	0 do 400 Ω	0 do 400 Ω	0 do 6000 Ω	0 do 6000 Ω	0 do 6000 Ω	0 do 6000 Ω	0 do 60 kΩ	0 do 60 kΩ	0 do 9999 Ω			0 do 400 kΩ	
Zakres pomiarowy częstotliwości					500 Hz	500 Hz	500 Hz	500 Hz		5 do 1000 Hz	5 do 1000 Hz	500 Hz	
Moc jednostkowa													
Autowylączenie	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gwarancja i bezpieczeństwo													
Gwarancja (lata)	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
Kategorie bezpieczeństwa (EN61010-1)	CAT. III, 600 V	CAT. III, 600 V	CAT. III, 600 V	CAT. III, 600 V, CAT. IV, 300 V	CAT. III, 1000 V, CAT. IV, 600 V	CAT. III, 1000 V, CAT. IV, 600 V	CAT. III, 1000 V, CAT. IV, 600 V	CAT. III, 1000 V, CAT. IV, 600 V	CAT. III, 600 V	CAT. III, 1000 V, CAT. IV, 600 V	CAT. III, 1000 V, CAT. IV, 600 V	CAT. III, 1000 V, CAT. IV, 600 V	CAT. III, 300 V