









Obszerny zakres akcesoriów dopełnia szeroką gamę czujników oferując niemal wszystkie opcje.

Akcesoria

- Przejściówki
- Konektory
- Adaptery wielofunkcyjne M8 i M12:
 - przełącznik progowy pnp
 - konwerter npn/pnp, konwerter pnp/npn
 - inwerter pnp
 - sygnał przeciwny do pnp
 - regulator długości impulsu pnp
- Moduły zliczające z funkcją resetu w wersjach M8 i M12
- Moduły logiczne
- Odbłyśniki
- Systemy montażowe
- Przewody połączeniowe
- Testery czujników
- Zaciski czujnika
- Zasilacze z przekaźnikiem
- Akcesoria optyczne



	Wymiary (mm)	Gniazdo / liczba pinów	Schemat połączenia	Konektor / liczba pinów	Montaż	Częstotliwość przełączania (Hz)	Wyjście przełączające	Długość impulsu 1 ... 150ms	Maksymalne dopuszczalne napięcie (V)	Maksymalne natężenie (A)	Odporność na temperaturę do (°C)	
Konektor												ID produktu*
	–	M8-3		M8-4	–	–	–	24	4,0	–	–	M8K3/M8S4
	–	M8-4		M8-3	–	–	–	24	4,0	–	–	M8K4/M8S3
	–	M8-3		M12-3	–	–	–	24	4,0	–	–	M8K/M12S
	–	M8-4		M12-4	–	–	–	24	4,0	–	–	M8K/M12S/4
	–	M12-3		M8-3	–	–	–	24	4,0	–	–	M12K/M8S
	–	M12-4		M8-4	–	–	–	24	4,0	–	–	M12K/M8S/4
Regulator długości impulsu												
	–	M8-3	–	M8-3	zacisk	< 500 Hz	pnp	■	–	–	–	TKHM-Z/TSM-Z/T
	–	M12-3	–	M12-3	zacisk	< 500 Hz	pnp	■	–	–	–	VKHM-Z/VSM-Z/T
Odbłyśniki dla światła czerwonego i podczerwonego												
	Ø 19x6	–	–	–	M3x9	–	–	–	–	–	80	R 21 M3
	Ø 50x8	–	–	–	samoprzylepny	–	–	–	–	–	80	R 50
	50 x 80x7	–	–	–	samoprzylepny	–	–	–	–	–	80	R 50 x 80
	100 x 100x9	–	–	–	Ø 3,8 (2x)	–	–	–	–	–	80	R 100 x 100
Odbłyśniki i folia odbłaskowa dla światła laserowego												
	13x17x4	–	–	–	samoprzylepny	–	–	–	–	–	80	RL 13 x 17
	42x35x8,4	–	–	–	Ø 3,3 (2x)	–	–	–	–	–	80	RL 42 x 35
	50x230	–	–	–	samoprzylepny	–	–	–	–	–	80	RFPL 50 x 230
Moduły zliczające z funkcją resetu												
	Napięcie zasilania	10 ... 35 VDC			Częstotliwość zliczania			10.000 Hz				
	Wyświetlacz	6-liniowy LCD			Klasa ochrony			IP 40				
	Wejście	pnp/npn			Materiał obudowy			Aluminium, czarne anodowane				
	Typ											ID produktu
	Moduł zliczający z przyciskiem resetującym, konektor/gniazdo M8, 3-polowe											ZR 06B-TSSL
	Moduł zliczający z przyciskiem resetującym i zdalnym resetem, konektor/gniazdo M12, 4-polowe											ZRR 06B-IBS
Moduły logiczne, 2 wejścia												
	Napięcie zasilania	10 ... 35 V			Wyjście przełączające			pnp, 200 mA, ILOCZYN / SUMA				
				Klasa ochrony			IP 67					
	Typ											ID produktu
	Moduł logiczny M8, ILOCZYN / SUMA przełączalne											AV2-AND/OR-PS-TS
	Moduł logiczny M12, ILOCZYN / SUMA przełączalne											AV2-AND/OR-PS-IBS
Moduły logiczne, 4 wejścia												
	Napięcie zasilania	10 ... 30 V			Wyjścia przełączające			pnp 4x, pnp-ILOCZYN 1x, pnp-SUMA 1x				
	Zdolność przenoszenia prądu ILOCZYN / SUMA	przy 300 mA / kontakt logiczny			Klasa ochrony			IP 67 (przy wszystkich slotach podłączonych)				
	Typ											ID produktu
		Moduł logiczny M8, 4-wejściowy										
	Przewód połączeniowy kątowy 5 m / 8-polowy											VKHM-W-5/8
	AND-M8 zaślepka wejścia											BS-Z-8-AND

*Wybrane produkty z naszej oferty

Więcej informacji na stronie www.di-soric.com