

Programowalny licznik impulsów typu 301

CURTIS

- Kompaktowy, dwukierunkowy licznik impulsów do zastosowań przemysłowych z jedną programowalną wartością
- Nieskomplikowana obsługa programatora
- procentowe wskazanie aktualnego stanu licznika w postaci dwóch wskaźników belkowych
- sterowanie mikroprocesorowe

**Cechy ogólne:**

- wyświetlacz LCD, 6 dekad, wysokość cyfr 7mm
- wejście licznikowe sumujące i odejmujące, max częstotliwość zliczania 50Hz
- do wyboru wyjście przekaźnikowe lub tranzystorowe
- zasilanie standardowymi napięciami
- bezbateriajne podtrzymanie pamięci (CMOS EEPROM) przez 10 lat
- stopień ochrony od czuła IP65

Programowalne funkcje i parametry:

- Praca w trybie sumowania, odejmowania lub zwiększonej dokładności
- Funkcje reset lub preset do wyboru ręcznie, elektrycznie lub automatycznie
- Możliwość automatycznego restartu
- Elektroniczna blokada zaprogramowanej wartości przed przypadkowymi zmianami
- Wysoka odporność na zakłócenia
- Analogowe procentowe wskazanie aktualnej liczby impulsów
- Max. obciążenie przekaźnika wyjściowego 3A

