

Przenośny miernik małych rezystancji PROMET L10

Producent: kocos

Prąd probierczy	1 mA ... 10 A $\approx$
Napięcie wyjściowe	Do 5 V $\approx$
Zakres pomiaru rezystancji	1 $\mu\Omega$... 5 k Ω
Dokładność	0,2 %
Obciążenie indukcyjne	Do 500 H
Moc mierzonego transformatora	Do 500 MVA
Zasilanie	Niezależne od sieci zasilanie akumulatorowe
Przyłącza	Wielowtykowe gniazda systemowe
Obudowa	Przenośna obudowa
Wymiary (szer. × wys. × gł.) [mm]	100 × 230 × 35
Waga	0,6 kg (bez akcesoriów)
Wyświetlacz	Graficzny wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem tła
Obsługa	7 przycisków funkcyjnych obsługa
Komunikacja	Protokół Bluetooth, aplikacja systemu Android
Interfejsy	Przyłącze 4-przewodowe, czujnik temperatury
Funkcje	Pomiar rezystancji przy obciążeniach rezystancyjnych Pomiar rezystancji przy obciążeniach indukcyjnych Pomiar rezystancji z kompensacją temperatury



KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
tel. +48 61 864 46 00,
e-mail: poczta@merazet.pl