

Multimetr cyfrowy YH113



Cechy:

- 4000 cyfr
- Test diody / ciągłości
- Pomiar temperatury
- Częstotliwość/Wypełnienie impulsu
- Pomiar względny
- Data Hold
- Automatyczne wyłączenie zasilania
- Zakresy automatyczne/manualne
- Holster
- W zgodzie z IEC 1010 CAT II 1000V
- Dogodna konstrukcja wymiany bezpiecznika/baterii
- Czas pracy na bateriach do 500 godzin

Parametry techniczne:

Funkcja	Zakres	Dokładność
Napięcie DC	0.1 mV – 1000 V	$\pm (0.5\%+3 \text{ cyfry})$
Napięcie AC	0.1 mV – 1000 V	$\pm (1.0\%+3 \text{ cyfry})$
Prąd DC	0.1 μA – 10 A	$\pm (1.5\%+3 \text{ cyfry})$
Prąd AC	0.1 μA – 10 A	$\pm (1.5\%+3 \text{ cyfry})$
Odpowiedź częstotliwościowa napięcia AC	40 Hz – 500 Hz	
Odpowiedź częstotliwościowa prądu AC	40 Hz – 200 Hz	
Rezystancja	0.1 Ω – 40 M Ω	$\pm (0.5\%+2 \text{ cyfry})$
Pojemność	0.01 nF – 100 μF	$\pm (3.0\%+5 \text{ cyfry})$
Częstotliwość/Wypełnienie impulsu	10 Hz – 100 kHz	$\pm (0.1\%+3 \text{ cyfry})$
Temperatura	-55°C-1000°C	$\pm (2.0\%+1^\circ\text{C})$

Wposażenie standardowe:

- Multimetr YH113
- bateria 3xAAA
- sonda temperaturowa
- adapter do pomiaru temperatury

Posiada znak **CE**