



Elektromechaniczny konwerter częstotliwości

Typ: 0 615 007 001



Dane Techniczne

Napięcie zasilania [V]	230
Częstotliwość wejściowa [Hz]	50
Prąd pełnego obciążenia [A]	4,00
Napięcie wyjściowe [V]	42
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	200
Moc wyjściowa [kVa]	0,70
Nominalny prąd wyjściowy [A]	9,60
Ochrona	IP44
Waga [kg]	14,5

Cechy

- 1 gniazdo
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wymiary

